

Los sensores de choque DSC, SS-101 y SS-102, tienen la capacidad de detectar y analizar vibraciones sísmicas causadas por intentos de allanamiento antes de que el intruso pueda entrar en el local. Estos sensores son ideales para edificios residenciales, comerciales, gubernamentales e instalaciones financieras. Cuentan con un LED bicolor único para indicar ataques menores o mayores, protección completa contra manipulaciones, un módulo electrónico resistente a la humedad y un analizador que permite el ajuste de sensibilidad de los sensores. Ambos sensores tienen una alta inmunidad a falsas alarmas de baja frecuencia e interferencias de radio y son compatibles con todas las marcas de paneles de control. El SS-102 puede monitorear vibraciones menores (y contarlas hasta un límite preestablecido) y ataques importantes al mismo tiempo.

Características del producto:

- Detección temprana eficaz de intentos de robo
- Compatibilidad con paneles de control universales
- LED bicolor exclusivo
- Protección completa contra manipulaciones
- Módulo electrónico resistente a la humedad
- Ajuste de sensibilidad lineal de doble etapa
- Alta inmunidad a falsas alarmas e interferencias de radio
- Restablecimiento automático de relés
- Recuento de pulsos ajustable (2, 4 o 6) (solo SS-102)
- Cumple con los requisitos de BS 4737
- Aprobado por CE, C-Tek, FCC listado

Pequeño y discreto

Los sensores de choque son la solución perfecta para aquellos proyectos donde la estética y la discreción son importantes. Ideales para todo tipo de instalaciones residenciales o comerciales, los sensores de choque pueden adaptarse a todo tipo de marcos de ventanas/puertas o cualquier otra superficie que requiera protección.

Procedimiento de prueba para el conteo de pulsos (solo SS-102)

Después de seleccionar el número de conteos de pulsos (2, 4 o 6) deseados y ajustar la sensibilidad en consecuencia, toque el área de cobertura dejando unos segundos entre cada toque. Después de cada toque, el LED se iluminará en rojo, indicando la recepción de vibración y un conteo de pulsos. Una vez que se haya logrado el conteo de pulsos preseleccionado, el SS-102 activará el relé y el indicador LED se iluminará en verde. En el caso de un ataque importante, el sensor de choque ignorará la memoria de conteo de pulsos, activará el relé, iluminará el LED verde y entrará en alarma.

Rango de detección

Pared de ladrillo: 2,5
m Acero: 3 m
Madera: 3,5m
Hormigón: 1,5 m
Contrachapado: 4m
Gyproc: 2,5 m
Vidrio: 3,5m

Información sobre pedidos:

SS-101	Sensor de choque
SS-102	Sensor de choque

Compatibilidad

Los sensores de choque SS-101 y SS-102 son compatibles con todas las marcas de paneles de control.

Especificaciones

Dimensiones 1" x 11/12" x 3 1/3"
(25 mm x 23 mm x 85 mm)

Consumo de corriente Ajuste de sensibilidad de 16 mA
(máx.) Potenciómetro de doble etapa

Enclavamiento/No enclavamiento (SS-101) 1° + Subsecuentes
o cualquier
(SS-102) 1° + Subsiguiente o
Cualquiera + 6 Hilos

Indicador LED de dos colores

Clasificación de contacto de relé 150 mA, 24 V Resistiva,
10 ohmios 1/4 vatio

Relé de tiempo abierto en alarma 1 segundo (mín.)

Entorno operativo -4° a 140° F
(-20° a 60° C)

Humedad relativa 0% a 90%

Para información del producto www.dsc.com

Las especificaciones del producto y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. Certos nombres de productos mencionados aquí pueden ser nombres comerciales y/o marcas comerciales registradas de otras empresas. ©2006 2006+11